



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Установочный диаметр..... | 8"(20см) |
| Диаметр звуковой катушки..... | 2"(5см) |
| Сопротивление..... | 1x4Ом |
| Мощность RMS..... | 250Вт |
| Мощность MAX..... | 500Вт |
| Чувствительность (1m/w)..... | 84дБ |
| Материал излучателя..... | непрессованная бумага |

Больше информации смотрите на сайте: www.magnummobile.ru



Рекомендации по подключению низкочастотного динамика к источнику сигнала:

- используйте подключение только с фильтром усилителя;
- частота среза фильтра должна соответствовать частотной характеристике изделия;
- уровень мощности подводимого сигнала не должен превышать значение, указанное в характеристике;
- низкочастотный динамик должен быть установлен в корпус (акустическую панель) для корректной работы;

Варианты подключения низкочастотного динамика к источнику сигнала:

